BUS-2
B+

SCHEMATIC DIAGRAM
CHASSIS: SCT11D
MODEL: CK5073Z, CK5073T
BOARD NAME: MAIN
FILE NAME : power
POWER/VERTICAL/HORIZONTAL/CRT BLOCK

INCH OPTION

LOC-NO	14INCH	20INCH	21INCH
CN501	B3P85.0B 400M	B3P85.0B 500M	B3P85.0B 500M
R308	NO SRT 331	NO SRT 331	NO SRT 221
R407	1/2T 120K-F	1/2T 110K-F	1/2T 110K-F
R411	1/2T 120K-F	1/2T 110K-F	1/2T 110K-F
R417	RF 2T 2.4	RF 1T 0.47	RF 1T 0.47
R501H	DELETE	RC 1/2T 4.7K	RC 1/2T 4.7K
R501H	RC 1/2T 4.7K	DELETE	DELETE
R502H	DELETE	RC 1/2T 4.7K	RC 1/2T 4.7K
R502H	RC 1/2T 4.7K	DELETE	DELETE
C402	CMP 1600V 722	CMP 1600V 722	CMP 1600V 722
C403	2KV 271-K	2KV 561-K	2KV 271-K
C404	CMP 400V 354	CMP 400V 434	CMP 400V 434
T444	FSV14A001	FSV-20A001	FSV-20A001
Q401	D1711Y(D5071Y)	KSD5072YD	KSD5072YD
C.Y	NY-225 PI22.5	NY-291 PI29.1	NY-291 PI29.1
V999	PI14.3 HI-BI	PI25.5 HI-BI	PI25.5 HI-BI
CRT	A34KGV42X	A48KRD82X	A51KGJ63X
D.Y	D9E-1422FL	D9E-1982LL(1)	D9T-2192NL(1)
R302	1/2T 1.5	1/2T 1.2	1/2T 1
	(FREE VOLT)		
RB01	MPC SW 0.2	MPC SW 0.2	MPC SW 0.18

FREE VOLT or 220VONLY OPTION

LOC-NO	FREE VOLT	220V ONLY
IC801	SMR40080C	SMR40200C
TB01	AA26-20003K	AA26-20003Y
RB01	MPC SW 0.2	MPC SW 0.33
HC801	HIS0169C	HIS0169C
RB08	1/2W 2.4K	1/2W 4.3K

NATIONAL OPTION

LOC-NO	BASIC	CIS/ROMANIA/ALBANIA THAILAND/INDIA/EGYPT
CB01	400V 220UF	450V 150UF (3338/5338/5373 ONLY)
		450V 220UF

SPEAKER OPTION

LOC-NO	TWO-SPEAKER	ONE-SPEAKER
DB03	FML602(ASSY)	FML602

HOT

COLD

PWB-CRT

IC501